Extra-X cheques MK4 Valor

Use las siguientes medidas para verificar los componentes buenos dentro de su extra-X Marcos 4 antes de instalar un nuevo tablero de circuito. Los componentes de Bad causará daño a su nuevo tablero de circuito. Si usted encuentra un componente defectuoso, sustituirlo antes de instalar el nuevo tablero de circuito.

Potencia de entrada - 115 voltios AC / 60 Hz / 15 amperios / 1150 vatios

Temperatura de la secadora - 145 a 155 grados F

Elemento Secadora - Cable amarillo al hilo neutro - 16 Ohms
Cable marrón al cable azul - 32 Ohms

Ventilador de la secadora – 24.5 ohms

Motor Drive - Cable rojo al cable Negro – 2.4 K Ohms
Cable rojo al hilo neutro – 1.2 K Ohms

Química elemento calefactor - 100 Ohms

La temperatura del revelador - 77 a 78 grados F

Temperatura Fixer - 82 a 83 grados F

Sensores de temperatura Química - 77 grados F – 2.3 K Ohms
a 78 grados F – 2.2 K Ohms
a los 82 grados F – 1.8 K Ohms
a los 83 grados F – 1.7 K Ohms

Agua Bobina - 1.29 K Ohms

Química Motors Bomba de circulación - 370 Ohms

Reforzador de la bomba del motor - 20 Ohms

Termistores secador - Cable rojo, (P20) al cable rojo, (P21) - 60 a 80 Ohms
Cable marrón, (P14) al cable blanco, (P15) - 65 a 85 Ohms

Los sensores de nivel de líquido -

La cabeza del tornillo con el cable naranja conectado a él para el cable naranja del conector molex - 0 ohms

La cabeza del tornillo con el cable azul se conecta a él con el cable azul en el conector molex - 0 ohms

La cabeza del tornillo con el cable amarillo conectado al cable amarillo del conector molex - 0 ohms

La cabeza del tornillo con el cable verde conectado a él para el cable verde en el conector molex - 0 ohms

NOTA: Si la placa de control recibe una lectura del sensor de temperatura fuera del rango meta, la baja temperatura QUÍMICA parpadeará.